

# KIT MILLIOHMMETRE

## AX 6000



### Milliohmètre de terrain + accessoires

- GAMME MANUEL OU AUTO
- MESURE 4 FILS
- DE 1  $\mu\Omega$  A 6  $\Omega$
- AUTONOMIE DE 2000 MESURES
- COMPACT ET LEGER (< 2 Kg)

**AX 6000** : milliohmètre destiné aux tests des métallisations rencontrés dans le milieu aéronautique. Ce test définit le bon assemblage mécanique de chaque pièce métallique constituant l'avion. Pour ce faire, il caractérise le contrôle de la jonction entre deux ou plusieurs pièces en faisant appel au principe de la mesure de continuité électrique. Chaque jonction étant alors représentée par une résistance ohmique qui se doit, dans la pratique, être la plus faible possible.

## Gamme de mesures

Mode manuel		Mode automatique	
Gamme	Courant	Gamme	Courant
6 mΩ	1 A – 10 A	1μΩ – 600mΩ	10A
60 mΩ	0,1 A – 1 A – 10 A	10μΩ – 6Ω	1A / 0,1A
600 mΩ	0,1 A – 1 A – 10 A		
6 Ω	0,1 A – 1 A		




Gamme	Courant de mesure	Exactitude	Résolution
6 mΩ	1 A	+/- (0,1 % VM + 6 μΩ)	10 μΩ
	10 A		1 μΩ
60 mΩ	0,1 A	+/- (0,1 % VM + 60 μΩ)	100 μΩ
	1 A – 10 A		10 μΩ
600 mΩ	0,1 A – 1 A – 10 A	+/- (0,1 % VM + 0,6 mΩ)	100 μΩ
6 Ω	0,1 A – 1 A	+/- (0,1 % VM + 6 mΩ)	1 mΩ

VM = Valeur Mesurée

L'option 3 A remplace le courant de mesure 10 A

Gamme	Courant de mesure	Exactitude	Résolution
2 mΩ	3 A	+/- (0,1 % VM + 6 μΩ)	10 μΩ
20 mΩ		+/- (0,1 % VM + 60 μΩ)	10 μΩ
200 mΩ		+/- (0,1 % VM + 0,6 mΩ)	100 μΩ



## Applications :

Tous types d'aéronefs



## Caractéristiques techniques :

### ● Présentation

Poids : < 2kg  
Dimensions en mm :  
H 240 x P 120 x L 210

### ● Exigence normatives

Réponds aux exigences suivantes :  
CE: 61010-1  
CEM: 61326-1 et 55011

### ● Temperature

Fonctionnement : 0°C à + 50°C  
Stockage : -20°C à + 60°C  
Humidité relative < 90% sans condensation

### ● Utilisation

Appareil portatif pouvant être utilisé posé sur table ou porté en bandoulière.

## Composition du kit AX6000 (FR/EZ-0079)

- 1 x (FR/EZ-0078) Milliohmètre AX 6000
- 1 x (FR/EG-0262) Sonde 50 x 17
- 1 x (FR/EG-0264) Moyenne pince kelvin : câble 2m
- 1 x (FR/E5-0014) Adaptateur secteur AC DC 24 V
- 1 x (FR/TZ-0098) Bloc Batterie
- 1 x (FR/MB-0147) Sacoche AX
- 1 x (FR/MB-0151) Valise jaune
- 1 x (FR/D2-0114) Manuel d'utilisation FR




## Autres accessoires (sur demande)

### Poignards de mesure



### Pinces Kelvin



### Valise de rangement



*Enrouleurs avec 20, 50  
ou 90m de câble*



#### Agences

##### **ATEQ France ILE DE FRANCE**

15 rue des Dames  
Z.I. des Dames  
78340  
LES CLAYES S/s  
BOIS  
Tél. : 01 30 80 10 20  
Fax : 01 30 54 11 00

##### **ATEQ France RHONE-ALPES**

Parc d'Activités "Le  
Regain"  
Bâtiment I – RD 518  
69780 TOUSSIEU  
Tél. : 04 72 48 14 50  
Fax : 04 78 40 25 16

##### **ATEQ France OUEST**

Les Hauts de  
Coueron  
Rue de Forgerons  
Bâtiment D2  
44220 COUËRON  
Tél. : 02 40 46 95 70  
Fax : 01 30 54 11 00

##### **ATEQ France EST**

8 impasse du  
Ruisseau  
Saint Pierre  
57245 PELTRE  
Tél. : 03 87 38 99 03  
Fax : 01 30 54 11 00

##### **ATEQ France Sud-Ouest**

Immeuble AGORA  
Bâtiment 1  
Rue Jean Bart  
31670 LABEGE  
Tél. : 05 61 14 24 39  
Fax : 01 30 54 11 00